

Legge til skriver for BYOD brukere.

På PC med Windows 10 og 11

Trykk windows-tasten og skriv kontrollpanel – åpne kontrollpanelet.

Trykk på "vis enheter og skrivere" under Maskinvare og lyd

Trykk på "Legg til skriver"

Trykk på "skriveren jeg vil ha er ikke i listen"

Velg "Legg til en skriver ved å bruke TCP/IP-adresse eller et vertsnavn".

Velg enhetstype "Identifiser automatisk".

Tast inn ip-adressen til skriveren du vil legge til fra tabellen under i det øverste feltet og trykk neste.

Skriv inn et beskrivende navn på skriveren (frivillig) og trykk neste, neste og fullfør.

HVIS man havner på "Installer skriverdriveren", så velg Microsoft og Microsoft PCL6 Class driver.

På Mac

Trykk på Apple-ikon oppe til venstre og videre systeminnstillinger/systemvalg.

Trykk på skrivere og skannere.

Trykk på + tegnet under skrivere, og velg "globusen" i neste dialogboks.

Skriv inn ip-adressen fra tabellen under i til skriveren du vil legge til.

I feltet navn kan man bytte ut ip-adressen med et mere gjenkjennbart navn som for eksempel "Elever Atriet".

I feltet Bruk: velger man "generisk PCL-skriver" med pilene til høyre.

Trykk på knappen "Legg til" og skriveren blir lagt til.

Gjenta prosessen for å legge til flere skrivere.

Tabell

Navn	Modell	IP-adresse
HVG - Bibliotekskriver	HP PageWide Pro 477dw MFP	172.20.136.41
HVG – Elever elektro	HP Pagewide mfp P77740z	172.20.136.51
HVG - Elever Atriet	HP 477dw	172.20.136.72
LOSA - Måsøy	HP 477dw	172.20.66.179
LOSA - Berlevåg	Laserjet M477fnw	172.20.66.122
LOSA – Lebesby	HP PageWide Pro 477dw MFP	172.20.80.56
LOSA - Kjøllefjord	HP LaserJet M540dn	172.20.80.37
LOSA - Båtsfjord	HP LaserJet 500 color MFP M570dw	172.20.66.126
LOSA - Tana	HP PageWide Pro 477dw MFP	172.20.192.52
HVG – Elever IT kontor	HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw	172.20.136.53
HVG - Elever kaia	HP LaserJet Pro m401dn	172.20.136.54
HVG - Elever Rom 197a	HP Laserjet M402dw	172.20.136.50
HVG – Elever Fagskolen	Canon IR adv DX C5850i	172.20.136.55